

ST6001P

Tuner monté en rack

marantz
PROFESSIONAL



Présentation du produit:

La grande sensibilité du tuner ST6001P à réglage numérique frontal et à verrouillage par quartz garantit un traitement du signal à faible bruit et une réception sans dérive des bandes stéréo FM, MW et LW. Deux entrées antenne A et B permettent de connecter, à la fois la radio terrestre et le câble en simultanée. La commutation bande large/étroite permet de sélectionner la sensibilité ou la sélectivité au cours du réglage et de choisir ainsi la meilleure qualité de son. Les 60 présélections de stations dans toutes les gammes d'ondes offrent un rappel immédiat des stations favorites. De plus, la connexion standard RC5 de Marantz permet une commande à distance par le biais d'autres unités Marantz.

Applications:

- Fond sonore musical (BGM)
- Détail et loisir
- Contrôle des stations radio

Caractéristiques principales:

- Condensateurs sur mesure
- 60 présélections programmables
- Système de radiocommunication de données (RDS)
- Sélecteur de largeur de bande
- Fonctions réveil et minuteur
- Saisie manuelle du nom des stations
- Entrée/sortie RC5
- 2U / 2HE



ST6001P

Tuner monté en rack

marantz
PROFESSIONAL

Spécifications:

Dimensions

Largeur	440 mm
Hauteur	96mm
Profondeur	307mm
Poids	3.8 kg

Section DAB (système de radio numérique)

Gamme de réception
Ratio signal sur bruit (mono/stéréo)
Taux de distorsion harmonique totale (mono/stéréo)
Réponse de fréquence
Sélectivité de canal
Sensibilité utilisable
Séparation diaphonique

Section tuner FM

Gamme de fréquence	87,5 - 108 MHz
Ratio signal sur bruit (mono/stéréo)	80/ 75dB
Taux de distorsion harmonique totale (mono/stéréo)	0,08 / 0,15 %
Réponse de fréquence	20Hz - 15kHz (+0,5dB/-3dB)
Sélectivité de canal	65 dB
Sensibilité utilisable	IHF 1.2 μ V / 16,4 dBf
Séparation diaphonique	1 kHz, 50 dB (stéréo)

Section tuner AM

Gamme de fréquence	MW / LW 152-280 / 531 - 1602 kHz
Ratio signal sur bruit	MW / LW 50 / - dB
Distorsion	1%(85 dB m)
Sélectivité de canal	\pm 20 kHz 30 dB

Contenu de la boîte:

- Manuel de l'utilisateur
- 1 paire câble cinch audio
- Câble D-Bus
- Antenne FM
- Antenne cadre AM

Images du produit:

